

GYSFLASH vertical 25.48 CNT FV er spesialdesignet for å monteres på en vegg eller en heis, og er en 25 A strømlader med Inverter-teknologi. Den gjør det mulig å holde et 6 V, 12 V, 24 V, 36 V, 48 V, bly- eller litumbatteri ("standard" litium-ion litiumjernfosfat) på en perfekt stabilisert spenning under diagnosefasene. Det garanterer også optimal ladekvalitet for vedlikehold av de mest avanserte batteriene, spesielt traksjonsbatterier. USB-tilkoblingen gjør at den kan tilpasses 100 %.

4 DRIFTSMODUSER

- **Lading:** for 6, 12, 24, 36, 48 V bly- eller litumbatterier fra 10 til 300 Ah.
- **Diagnostikk:** støtter batteriene til kjøretøy i diagnosefasen opp til 25 A, i vedlikeholdsverksteder.
- **Showroom :** sikrer strømkompensasjon når du bruker det elektriske tilbehøret til et demonstrasjonskjøretøy. Den styrer også den optimale ladingen av batteriet.
- **Tester :** lar kontrollere batterispenningen, for å evaluere startsystemet (batteristarter) samt tilstanden til kjøretøyet dynamo.

100 % TILKOBLET

- Legge til, slette eller endre lademoduser og profiler via USB.
- Importer forhåndsdefinerte konfigurasjonsfiler tilpasset ladevirksomheten.
- Hent lastehistorikk og data fra en USB-pinne og bruk dem i et regneark.
- Koble til tilleggsmoduler (SLM, SPM, strekkodeleser osv.) via den dedikerte modulkontakten (SMC: Smart Module Connector).

STRÅLENDE FOR LADING AV TRAKSJONSBATTERIER

- Tilkoblet lader med justerbar spenning fra 6 til 48 V, GYSFLASH 25.48 CNT vedlikeholder perfekt **alle typer traksjonsbatterier** (bly eller litium).
- **2 ladeprofiler** (blant 12 tilgjengelige) og **en konfigurasjon** utviklet av Gys-ingeniører (kan lastes ned fra nettstedet) er dedikert til gaffeltruckbatterier, arbeidsplattformer, skrubbere, etc.

	Ladetid for et traksjonsbatteri i henhold til kapasiteten				
	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h
Væske (Ah)	130	180	240	310	390
GEL (Ah)	-	130	160	200	240

AUTOMATISK LAST

- Spesifikk ladekurve Bly i **8 trinn** (9 trinn i trekraft) eller Litium i **9 trinn** uten tilsyn.
- Funksjonene **"Auto-Detect"** og **"Auto-Restart"** automatiserer lading når batteriet er tilkoblet og ved strømbrytning.
- Gjennoppretter dypt utladede batterier >2 V (SOS automatisk gjenoppretting).

TEKNOLOGIER OG AVANSERTE FUNKSJONER

- **FV** Flexible Vspenning, laderen fungerer med en forsyningsspenning på 85-265 V.
- **Kontroll og kalibrering av kablene.**
- **Låsing**, forhindrer manipulering, ideell for garasjer og utstillingshaller.

ULTRA-SECURE

GYSFLASH 25.48 CNT **beskytter kjøretøyet innebygde elektronikk, beskytter mot manipulering og forhindrer overoppheting av den interne elektronikken** takket være den integrerte temperatursensoren.

ERGONOMISK

- Hus kompakt og robust med kabeltrommel og glidere foran.
- Veggmontering med valgfritt magnetisk skinnsystem (MagnetFix 50).



Intuitivt grensesnitt tilgjengelig på 22 språk

Leveres med:



Klemmer
5 m - 10 mm²




Veggfester

CNT MODULER



TILBEHØR



MagnetFix 50
029637

Valgfritt - kompatible kabler



Anderson kabel > Klemmer
056503 - 2.5 m - 16 mm²
056572 - 8 m - 16 mm²



Anderson kabel > NATO
026810 - 5 m - 16 mm²



Anderson kabel > Texas
055902 - 0.2 m - 16 mm²
028791 - 1 m - 16 mm²



Anderson-kabel > REMA
069091 - 5 m - 16 mm²



Anderson-kabel >
Anderson 175 A
069107 - 5 m - 16 mm²



NATO-kontakt
026780

 V	 50/60 Hz		Icharge	 Charge	 Zz	Ondulation/ Ripple	Ladekurve		40°C @100%	25°C @100%	 kg	 mm	 SOS recovery	IP		
6/12/24 V	100-127 V AC	800 W	25 A	10 < 300 Ah	<0.2 Ah/ måned	<150 mV Rms	IU ₀ I ₀ U	8 trinn (Pb) 9 trinn (Litium)	12 A	19 A	5,75	335 x 270 x 110	Automatisk >2V	IP 21	40 A	2.5 m
	220-240 V AC								22 A	23,5 A						
36/48 V	100-127 V AC	800 W	12,5 A						10 A	13 A						
	220-240 V AC	1600 W	25 A						20 A	24 A						